



Motorreleets funksjon er å lage kobling mellom strømtilførsel og motor.

Lag en kabel mellom strømtilførsel og motorreleets C1. Lag en kabel mellom C2 og motor. Hver gang relespolen aktiveres vil det bli kontakt mellom motor og strømtilførsel.

For å få kontakt mellom C1 og C2 må releets spole aktiveres. Dette gjøres ved å sette spenning på A1. Koble en bryter mellom C1/strømtilførsel og A1 for å kontrollere av/på.

VIKTIG: SORT LEDER TIL C2 GIR ROTASJON MED KLOKKEN.

